



**Steuergerät 5517 - 12**

Wiederverriegelungszeit  
1 - 15 sek.

Motorlaufzeit  
2 - 15 sek.

Türfreigabezeit  
2 - 30 sek.

auf Stellung "0"  
belassen

Programmwahlschalter  
auf Stellung "0"  
belassen

R21 2 x 750  
0,25W

verriegelt rot // LD1.1

entriegelt grün // LD2.1

12V DC  
± 10%

Anschlußbeispiel für externe LED-Anzeige  
an Steuergerät 5517-12

Achtung: Potentialfreie Relaiskontakte  
Klemmen 1-3 = Umax. = 24V  
I max. = 1A

Bei induktiver oder kapazitiver  
Last sind Kontaktschutzmaß-  
nahmen vorzunehmen.

Versorgungsspannung  
- 12V AC an Klemmen 25 u. 26  
+ 10%  
- oder: - 12V DC an Klemmen 23 u. 24  
+ 10%

Auf richtigen Anschluß achten !  
Bei falschem Anschluß keine Garantieleistungen !

Fritz Fuss GmbH & Co 72458 Albstadt 1	Bearb.	Tag Name	Änd.	Tag Name	8 / 92	23.01.92	Gepr.	Schw	Anschlußplan 5517.12-94-00	Schwenkriegel Modell 5540-30 an Steuergerät 5517-12	D00046	Blatt 1 von 1
	Zi	Name	Gä	Gepr.	Schw							