



Produktbeschreibung

Als Bedienteil in Fluchtrichtung in Verbindung mit einer externen Fluchttürsteuerung.

Fluchttürsteuermodul

- Nottaste mit wiederverwendbarer, nicht splitternder Notschalterschutzhäube und integrierter optischer Türzustandsanzeige mit Hochleistungs-LED's
- Schlüsseltaster zur Türsteuerung
- Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
- Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
- Kunststoffgehäuse

Lieferumfang

- 1 Stück Terminal
- 1 Stück Hinweisschild Nottaste
- 1 Stück Profilhalbzylinder
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Passendes Zubehör

- Ersatzabdeckung für Terminal Reihe 1337 / 1338 / 1340 (Bestellnummer: Z1337-10-1---00)
- Kunststoffschild NOT-AUF Modell 2.1504-001318 für Terminal Reihe 1337 / 1338 / 1340; deutsch (Bestellnummer: 2.1504-00131800)
- Kunststoffschild NOT-AUFF für Terminal Reihe 1337 / 1338 / 1340; englisch (Bestellnummer: 2.1504-00151800)
- Kunststoffschild NOT-AUFF für Terminal Reihe 1337 / 1338 / 1340; französisch (Bestellnummer: 2.1504-00171800)

Technische Daten

Betriebsnennspannung	24 V DC
Gesamtstromverbrauch	0,06 A bei 24 V
Steuerung	Nein, externe Fluchttürsteuerung notwendig
Notschalter	Ja
Bedienelement	Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
LED - Anzeige	Ja (rot, grün, gelb)
Summer	Ja
Sabotagekontakt	Nein
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 30
Abmessung	aP: (HxBxT) 249x92x98 mm, uP: (HxBxT) 249x92x47 mm, uP Kasten (HxBxT) 242x85x51 mm

Artikelnummer 1337-11-----00

EAN-Nummer 4042203136939

